

# SALED

## Galerij- en portiekverlichting

Type Dinand



GALERIJ- EN PORTIEKVERLICHTING  
TYPE DINAND

1

IN DIT DOCUMENT

# Inhoudsopgave

Galerij- en portiekverlichting Type Dinand

2

# Galerij- en portiekverlichting Type Dinand



## OMSCHRIJVING

De LED Galerij/portiek verlichting type Dinand, met vijf jaar garantie, is verkrijgbaar in een standaardversie, met schemerschakelaar en met bewegingssensor (30% vermogen in rust). Alle varianten zijn beschikbaar in 3000K en 4000K, met een opale kap. Saled levert dit model ook met noodstroomvoorziening.

## LICHTEIGENSCHAPPEN

Kleur Warm Wit, Neutraal Wit

Kleurtemperatuur 3000K, 4000K

Efficiëntie >100 Lm/W

CRI / RA >80

UGR-waarde <23

L/B waarde L90/B50

## SPECIFICATIES

Type verlichting	LED armatuur inclusief lichtbron
Lichtbron	Intern
LED type	SMD 2835
Wattage	6W
Voltage	230 V
Levensduur	+/- 50.000 uur
Driver	Intern
Powerfactor	>0.93
IP waarde	65
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoek	120°
Garantie	5 jaar fabrieksgarantie



# Galerij- en portiekverlichting Type Dinand

## MODELLEN

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Kleur	Lumen
265.00630.0002	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand standaard	6W	3000K	600Lm
265.00640.0002	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand standaard	6W	4000K	660Lm
265.00630.0012	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met schemerschakelaar	6W	3000K	600Lm
265.00640.0012	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met schemerschakelaar	6W	4000K	660Lm
265.00630.0032	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met bewegingssensor (30% in rust)	6W	3000K	600Lm
265.00640.0032	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met bewegingssensor (30% in rust)	6W	4000K	660Lm
265.00630.0062	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met noodstroom	6W	3000K	600Lm
265.00640.0062	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met noodstroom	6W	4000K	660Lm
265.00630.0042	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met noodstroom en sensor	6W	3000K	600Lm
265.00640.0042	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met noodstroom en sensor	6W	4000K	660Lm
265.00630.0052	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met noodstroom en sensor	6W	3000K	600Lm
265.00640.0052	LED Galerij / Portiek armatuur Dinand met noodstroom en sensor	6W	4000K	660Lm

## Contactgegevens

### Verkoop

033 - 2990735  
sales@saled.nl

### Service

033 - 2990735  
service@saled.nl

### Retouren

saled.nl/retouren

### Hoofdkantoor

Het Steenland 17  
3751 LA  
Bunschoten

### Kantoor Deventer

Keulenstraat 6  
7418 ET  
Deventer

### Kantoor China

Xing Tang Town  
Zengcheng District

